

RC-IP1000 PADRONEGGIA. CONTROLLA. CREA

Gestisci le riprese delle trasmissioni in diretta azionando e monitorando fino a 200 telecamere tramite IP. Con un controllo senza pari e senza bisogno di un PC, questo controller PTZ professionale vanta connettività SDI e HDMI, oltre a un touch screen multifunzione da 7", pulsanti personalizzabili, ghiera e un joystick ergonomico per un controllo manuale preciso.



- Gestione video IP e ingressi di un sistema di massimo di 200 telecamere
- Registra e configura il sistema delle telecamere senza PC
- Ingressi e uscite professionali: uscita HDMI, ingresso/uscita 12G-SDI, RJ45 seriale, LAN/POE+, due porte USB e due canali GPIO D-Sub a 25 pin
- Diversi pulsanti fisici e ghiera per un controllo professionale e la regolazione delle impostazioni
- Joystick e leva zoom di alta qualità per un design ergonomico e confortevole
- Touch screen da 7" con visualizzazione feed, regolazione delle impostazioni AF, aree di ritaglio e molto altro
- Controlla facilmente più telecamere raggruppandole
- Pulsanti freccia per una facile navigazione nei menu
- Controllo avanzato delle preimpostazioni e della traccia per controllare altre telecamere durante la traccia

GAMMA DI PRODOTTI



RC-IP1000



RC-IP100



Applicazione per il controllo di telecamere a distanza

RC-IP1000

RC-IP100
Applicazione per il controllo di telecamere a distanza

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RC-IP1000

GENERALE

Alimentazione (adattatore)

DC12V

Alimentazione (PoE)

(PoE + con alcune limitazioni)

Dimensioni esterne (L x A x P)

342 mm x 115 mm x 245 mm
(esclusi il livello del controller e le parti sporgenti)

Peso

Circa 3,5 kg (da definire)

Temperatura di funzionamento

Da 0 a 40°C

Display LCD

Schermo a sfioramento capacitivo da 7 pollici

Protocolli supportati

Protocollo XC (IP)
Protocollo NU (seriale)

SPECIFICHE DI CONNESSIONE

N. di telecamere collegabili

200 (IP), 5 (seriale)

N. di gruppi di telecamere

20 (10 unità per 1 gruppo)

INGRESSO/USCITA

Alimentazione

XLR-4 pin (da 10,8 a 20 V)

Ingresso/uscita video

IP IN (interruttore video con selezione della telecamera; visualizzazione video multi-camera 2x2/3x3)

12G-SDI IN/OUT (2K/4K eccetto uscita, nessuna informazione aggiuntiva come audio/Timecode)

HDMI OUT (2K, nessuna informazione aggiuntiva come audio/Timecode)

Interfaccia seriale

RJ45 x 5

Tally/GPIO

D-sub a 25 pin x 2

Visualizzazione video su schermo a sfioramento

Sì (SDI IN/IP)

Messa a fuoco tramite touch screen

Sì (SDI IN/IP)

USB

Pannello di controllo: USB-A (per salvataggio dei dati delle impostazioni, aggiornamento del firmware)
Posteriore: USB-B (per espansione)

MEMORIA

Preimpostazioni

Fino a 100 per ogni telecamera (a seconda delle specifiche della telecamera)

Supporto pulsanti rigidi per le preimpostazioni

Sì (utilizzato con i pulsanti con numeri della telecamera)

Traccia

Fino a 10 per ogni telecamera (a seconda delle specifiche della telecamera)

PANNELLO DI CONTROLLO

Controllo menu

Sì (schermo a sfioramento o pulsante freccia e pulsanti SET/INDIETRO)

N. di pulsanti utente

5 (utenti da USER1 a USER10 controllabili dallo schermo a sfioramento)

Messa a fuoco tramite touch screen

Sì (SDI IN/IP)

N. di pulsanti selezionabili della telecamera

10 (utilizzabili come selezione preimpostata)

ALTRO

Impostazioni iniziali della telecamera senza PC

Sì

Configurazione multi-camera simultanea

Sì

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

Live for the story_